

# LED-R7S, 22\*78mm, 400lm, 5W, valaisee joka puolelle



Tämä himmennettävä LED-R7S valaisee joka puolelle. Korvaa himmennettävä LED-R7S polttimolla ja kyllä kestä.

Himmennyksessä tärkeää: Tarkista nykyisen himmentimen minimikuorma watteina. Jos himmentimen minimikuorma ei täyty, eivät LED-polttimot toimi ja himmennin pitää vaihtaa. Esimerkki: valaisimessa on ollut 100W halogeenipolttimo. Himmentimen tehoalue on 80-300W. Nämä korvataan 10W LED-polttimolla. Himmennin toimii vasta yli 80W kuormalla. Himmennys vaatii toimiakseen leading edge RL -himentimen.

**HUOM!** tätä ei kannata edes yrittää asentaa himmennettävään jalkalamppuun, jossa valo tulee "lautasmallisesti" ylöspäin. Niissä on vääränlainen himmennin

<b>Teho</b>	5W
<b>Avauskulma</b>	360°
<b>Valon määrä</b>	400lm
<b>Värintoisto</b>	CRI>80
<b>Jännite</b>	220-240VAC
<b>Valonväri</b>	3000K, 4000K
<b>Himmennystapa</b>	Triac
<b>Hyväksynät</b>	CE, RoHS
<b>Takuu</b>	24kk
<b>Energialuokka</b>	A++, A+, A