

LED-R7S, 22*78mm, 400lm, 5W, valaisee joka puolelle



Tämä himmennettävä LED-R7S valaisee joka puolelle. Korvaa himmennettävä LED-R7S polttimolla ja kyllä kestää.

Himmennyksessä tärkeää: Tarkista nykyisen himmentimen minimikuorma watteina. Jos himmentimen minimikuorma ei täyty, eivät LED-polttimot toimi ja himmennin pitää vaihtaa. Esimerkki: valaisimessa on ollut 100W halogeenipolttimo. Himmentimen tehoalue on 80-300W. Nämä korvataan 10W LED-polttimolla. Himmennin toimii vasta yli 80W kuormalla. Himmennys vaatii toimiakseen leading edge RL -himentimen.

HUOM! tätä ei kannata edes yrittää asentaa himmennettävään jalkalamppuun, jossa valo tulee "lautasmallisesti" ylöspäin. Niissä on vääränlainen himmennin

| | |
|----------------------|--------------|
| Teho | 5W |
| Avauskulma | 360° |
| Valon määrä | 400lm |
| Värintoisto | CRI>80 |
| Jännite | 220-240VAC |
| Valonväri | 3000K, 4000K |
| Himmennystapa | Triac |
| Hyväksynät | CE, RoHS |
| Takuu | 24kk |
| Energialuokka | A++, A+, A |

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi

SUPERLED

