

LED T8/G13, Airam PRO, 1200mm, 3000lm, 18W, maitolasi



Perinteisen 36W (120cm) T8-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 18W 4000K G13 3000lm, korkea valotehokkuus 166lm/W, 50000h 26x1200mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz. Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella paremman valonlaadun tai toimintaympäristön, esimerkiksi kylmätilan, ja pitkän toiminta-ajan vuoksi, on valinta led-putki. Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lamput on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin ja suorakytkentään.

Värintoisto	CRI>80
Jännite	230VAC
Teho	18W
Avauskulma	210°
Valon määrä	3000lm
Käyttöikä	50000h
Valonväri	4000K
Kotelointiluokka	IP20
Himmennys	Ei
Muuntaja	sisäänrakennettu
Hyväksynät	CE, RoHS
Energialuokka	C
Takuu	24kk (saatavilla pidennettynä 3-5v.)

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi

SUPERLED

